

# PMi 6500



Inverter der Pramac PMi-Serie: optimale Lösung für leisen Betrieb mit geringem Kraftstoffverbrauch und Spannungsstabilität; die Inverter von Pramac stabilisieren die Ausgangsspannung und versorgen alle Arten von Geräten mit Strom. Sie garantieren maximale Effizienz: Durch die Anpassung der Drehzahl an die erforderliche Last reduzieren unsere Inverter den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

## FUNKTIONEN

- Inverter-Technologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet konstante Leistung für mehrere Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten.
- ATS-Anschluss
- Fernbedienung
- 2-Draht-Start
- Leicht und kompakt.
- Integriertes Rad-Kit für einfachen Transport
- Mit der Tankanzeige können Benutzer den Benzinstand verfolgen



| Leistungsdaten |      |      |
|----------------|------|------|
| Frequenz       | Hz   | 50   |
| Spannung       | V    | 230  |
| Phasen         |      | 1    |
| Max Leistung   | watt | 6500 |
| Dauerleistung  | watt | 6000 |



| Motor                    |                         |          |
|--------------------------|-------------------------|----------|
| Hersteller               | Pramac                  |          |
| Typ                      | OHV                     |          |
| Abgasemissions optimiert | Stage V                 |          |
| Nenndrehzahl             | U/min                   | Variable |
| Kraftstoff               | Benzin                  |          |
| Anlass System            | Elektrisch (+Handstart) |          |
| Ölmenge                  | l                       | 0.85     |
| Öl Wächter               | ✓                       |          |

| Generator            |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Spannungsregelsystem | Inverter |  |

| Maßangaben             |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Länge                  | (L) mm | 625         |
| Breite                 | (W) mm | 448         |
| Höhe                   | (H) mm | 560         |
| Leergewicht            | kg     | 50.5        |
| Abmessung Karton LxBxH | mm     | 680x500x610 |

| Autonomie                   |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Tankinhalt                  |     | 14  |
| Kraftstoffverbrauch bei 50% | l/h | 2.1 |
| Laufzeit bei 50% (Eco-Mode) | h   | 6.6 |

| Schallpegel                    |       |    |
|--------------------------------|-------|----|
| Garantierter Schallpegel (LWA) | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel in 7m         | dB(A) | 68 |

## Generatorsteuerung

### BEFEHLE:

- Elektrischer Startknopf
- Intelligente Drosselklappe: Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten
- ATS-Anschluss / 2-Draht-Start / Fernbedienung

### INSTRUMENTIERUNG:

- Spannung (V), Frequenz (Hz), Laufzeit (h)
- Ölalarm / Ausgangsleistung / Kraftstoffstandsanzeige am Tank
- 12-V-Batterie-Wartungshalter

### SCHUTZ

- Überstrom / Überdrehzahl / Hohe Temperatur / AC-Thermoschutzschalter / DC-Schutzschalter

### AUSGABE:

- DC12V 6A

### STECKDOSEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44   | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44 | 1 |



## SCHALTТАFEL ZUBEHÖR

### ATS – Automatischer Umschalter für optimale Sicherheit im Haus

Mit dem automatischen Umschalter von Pramac können Sie Ihren Generator problemlos an das Stromnetz anschließen und Ihre Haushaltsgeräte auch bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgen.

#### Ausrüstung:

- Steuereinheit
- Schütz mit Zwischenblock
- Akku geladen
- 5 Meter Steuerleitung (mit Stecker)
- Not-Aus-Taster

#### Statusanzeigen :

- Hausgitter (Lampe)
- Generator (Lampe)
- Auto (Lampe)
- Batterie (Lampe)
- Lampenausfall

Es wird dringend empfohlen, Ihre Notstromversorgung für Zuhause von einem Fachmann installieren zu lassen.

